

## 2002威利1.2電腦插頭腳位圖(三插頭)

### A插頭

腳位	線色	說明	腳位	線色	說明
1	藍/紅	冷卻風扇繼電器(低速) #2	9	藍/白	汽油泵浦繼電器 #3
2	藍/淺綠	壓縮機繼電器(訊號) #1	10	棕/紅	碳罐電磁閥 #2
4	藍/淺綠	冷氣風扇	11	綠/白	儀錶(轉速)
6	黑	搭鐵	13	棕/白	怠速馬達 #2
7	棕/黑	怠速馬達 #1	14	棕/紅	怠速馬達 #3
8	綠	冷卻風扇繼電器(高速) #3	15	棕/黃	怠速馬達 #4

### B插頭

腳位	線色	說明	腳位	線色	說明
18	紅/灰	KEY ON電源	31	紅/黃	含氧感知器(信號)
20	綠/黑	易熔絲12V電源	33	紅	曲軸位置感知器 #2
21	黑	搭鐵	34	藍/白	水溫感知器 #2
25	藍/紅	MAP信號	35	藍/黑	進氣溫度感知器 #2
26	藍/紅	TPS信號	37	白/綠	感知器共同搭鐵
27	黑/白	TPS 5V 電壓	38	白/綠	儀錶
28	藍/紅	進氣溫度感知器 #1	41	深綠	曲軸位置感知器 #1
29	黑	搭鐵			

### C插頭

腳位	線色	說明	腳位	線色	說明
45	黑	搭鐵	58	綠/黑	易熔絲12V電源
46	黃/紅	點火模組 #1	59	藍/白	自動變速箱電腦
47	橘/黑	診斷接頭 #12	60	藍/白	噴油嘴 #4
48	藍	儀錶(引擎故障燈)	61	藍/白	噴油嘴 #3
49	藍/黃	噴油嘴 #2	62	黃/黑	點火模組
50	黃/黑	點火模組 #3	67	藍	冷氣壓力開關
53	藍/黑	方向機壓力開關	70	藍/黃	噴油嘴 #1
54	黑/黃	壓縮機繼電器信號 #5	71	黑	搭鐵
56	橘/黑	診斷接頭 #5	72	黑	搭鐵
57	黃/紅	點火模組 #1			

**B-13** **A**

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	X	16	17

**B-13** **B**

18	19	X	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	X	39	40	41

**B-13** **C**

42	43	X	44	45	46	47	48	49	50		
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	X	68	69	X	70	71	72